

WYKAZ POMIESZCZEŃ

nr	nazwa	pow./m²	nr	nazwa	pow./m²
1	HOL 1	105,44	14	POM.PORZĄDKOWE	2,13
2	INFORMACJA GŁÓWNA	12,04	15	SERWEROWNIA	30,01
3	ZAPLECZE INFORMACJI	3,01	16	POKÓJ BIUROWY	20,08
4	POM. TECHNICZNE	9,26	17	SALA OBSŁUGI	57,27
5	KSERO	3,69	18	ARCHIWUM	19,91
6	POKÓJ KIEROWNIKA	9,47	19	POKÓJ KIEROWNIKA	13,57
7	POM. TECHNICZNE	5,61	20	SEKRETARIAT	10,65
8	POM. SOCJALNE	7,68	21	SALA OBSŁUGI/PRAWA JAZDY/	28,04
9	KOMUNIKACJA	9202	22	POM.OBSŁ. PRZEDSIĘBIORSTW	12,86
10	SALA OBSŁUGI	68,35	23	POM.SOCJALNE	11,06
11	WC MĘSKI	14,76	24	HOL 2	102,33
12	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	4,28	25	ZAPLECZE OBSŁUGI KASY	9,56
13	WC DAMSKI	13,49	26	KASA	19,62
				razem powierzchnia	603,26

Uwagi:
- Instalacje wykonać przewodami YDY, YDYp układanymi:
- pod tynkiem w ścianach murowanych,
- w posadzce rurkach instalacyjnych niepalnych,
- w płytach GK w rurkach instalacyjnych niepalnych,
- nad stropem podwieszonym na korytach kablowych, listwach instalacyjnych lub rurkach instalacyjnych niepalnych
- wyjście na zewnątrz kablami YKY
- Gniazdka wtyczkowe w miarę możliwości zasilać przelotowo lub przewody zasilania gniazd układać nad stropem a gniazda zasilać odejściami od puszek rogalężnych,
- W łazienkach wykonać lokalne połączenia wyrównawcze przewodem DY4 i połączyć z szyną MSU, przyłączyć wszystkie metalowe urządzenia (jeżeli inst. sanit. wykonane będą z materiałów przewodzących), szyny MSU połączyć z szyną GSU w rozdzielnii,
- Wszystkie gniazdka wtyczkowe stosować z przesłonami torów prądowych
- Plan instalacji rozpatrywać wraz ze schematami rozdzielni elektrycznych
- Instalacje zasilania urządzeń technologicznych, wtz, oświetleniową należy wykonać zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41-2009 tj. w sieci typu TN-S jako pięciożyłową (L1, L2, L3, N, PE) i jako trzyżyłową (L, N, PE) stosując prowadzenie oddzielnie żyły neutralnej „N" oraz ochronnej „PE
- Punkty oświetleniowe w miarę możliwości zasilać poprzez puszki rozgałęzne z zastosowaniem zacisków WAGO w puszkach
- Przed przystąpieniem do zamówienia opraw należy zweryfikować typu opraw z zastosowanym sufitem. W przypadku rozbieżności oprawy wymieniamy 1:1
- Tryby pracy opraw:
a) oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
b) oprawy kierunkowe: "praca na jasno";
- Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła lub chłodu (urządzenia HVAC).
- Należy przewidzieć oprawy awaryjne nad każde urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
- Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na wysokości 2,5-3m na wysięgniku lub zwieszając „na sztywno".
- Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.

LEGENDA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- PIR — Czujka ruchu i obecności 360 stopni
- Łącznik pojedyńczy p.t.
- Łącznik świecznikowy p.t.
- Łącznik schodowy p.t.
- Łącznik świecznikowy IP44 p.t.
- Łącznik pojedyńczy IP44 p.t.
- Łącznik schodowy IP44 p.t.

- A — Oprawa wpuszczana LED min. IP20 2600lm
- B — Oprawa zwieszana LED min. IP20 3250lm + zawiesie
- C — Oprawa wpuszczana LED min. IP44 1800lm
- D — Oprawa wpuszczana LED min. IP44 2800lm
- E — Oprawa wpuszczana LED min. IP20 4400lm
- F — Oprawa naścienna LED min. IP44 2200lm
- G — Oprawa zwieszana LED min. IP20 3900lm
- H — Oprawa wpuszczana LED min. IP20 1100lm
- Z1AW — Oprawa zewnętrzna LED min. IP65
- Awc1 — OPRAWA AWARYJNA LED nastropowa min. IP41
- Awc2 — OPRAWA AWARYJNA LED nastropowa min. IP41
- Awc3 — OPRAWA AWARYJNA LED nastropowa min. IP41
- Ew1 — OPRAWA AWARYJNA LED jednostronna min. IP41
- Ew2 — OPRAWA AWARYJNA LED dwustronna min. IP41

bpbw — Projektujemy od 1957 roku.

BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.
10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT:	BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO		SKALA: 1:100
ADRES:	06-400 CIECHANÓW UL. 17 STYCZNIA 7		BRANŻA: IE
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT PARTERU - instalacje oświetleniowe		DATA: 02-2019
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Osiński	WAM/0064/PWOE/11	NR. ZLECENIA: P/3907/S
OPRACOWAŁ			NR. RYSUNKU E-2
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Robert Łęgowski	KUP/0178/POOE/09	